


Schakelen van 2 lichten met 1 drukknop

Indien men met 1 drukknop-functie 2 lichten samen wil laten schakelen ongeacht of de status van 1 van de lampen verschillend is, dient men dit als volgt te configureren:

- Maak een logische conditie "Trap + Nachthal UIT" aan waarin de status van de "Trapverlichting" UIT is EN de "Nachthal" UIT is. De status van een uitgang ken je toe aan een conditie door op "+ Voorwaarde" te klikken. In dit voorbeeld is de "Nachthal" aangesloten op een dimmer dus status UIT = 0.



- Maak een scenario "Schakelen trap + nachthal" aan waarin je beide uitgangen AAN zet met de conditie "Trap + nachthal UIT = Waar".
De uitgangen sleep je naar de AAN acties, de condities ken je toe door op het tandwielte te klikken achter de uitgang.

Configuratie
Scenario's

Bewerken Groepen

+ Schakelen trap + nachthal

Schakelen trap + nachthal Kies groep(en) 1 ▶ ✕

Uit / In Acties

Uit / In	Acties
> Geen groep 24	> ALLE acties 4
> Gelijkvloers 16	▼ AAN acties 2 +
> 1ste verdiep 12	1.6 Trap Aan [Trap + nachthal UIT=Waar] ⓘ ⚙️ ✕
> Buiten 3	2.4 Nachthal Aan [Trap + nachthal UIT=Waar] ⓘ ⚙️ ✕

- In hetzelfde scenario sleep je ook beide uitgangen naar de UIT acties met de conditie "Trap + nachthal UIT = Onwaar". Hier ook de condities toe te voegen door op het tandwielte te klikken achter de uitgang.

Configuratie
Scenario's

Bewerken Groepen

+ Schakelen trap + nachthal

Schakelen trap + nachthal Kies groep(en) 1 ▶ ✕

Uit / In Acties

Uit / In	Acties
> Geen groep 24	> ALLE acties 4
> Gelijkvloers 16	> AAN acties 2 +
> 1ste verdiep 12	▼ UIT acties 2 +
> Buiten 3	1.6 Trap Uit [Trap + nachthal UIT=Onwaar] ⓘ ⚙️ ✕
> Scenario's 6	2.4 Nachthal Uit [Trap + nachthal UIT=Onwaar] ⓘ ⚙️ ✕

- Ken het scenario "Schakelen trap + nachthal" toe aan de 1ste functie (kort drukken) van de knop aan de trap via de drukknop-configuratie.

Trap

<

>

Opslaan

Kort drukken

Schakelen trap + nachthal (201.8) Scenario's | Aan

Schakelen trap + nachthal (201.8) Scenario's

Scenario's

6

Alles uit 1ste verdiep

201.2

Alles uit algemeen

201.4

Alles uit buiten

201.3

Alles uit gelijkvloers

201.1

Paniek

201.5

Schakelen trap + nachthal

201.8

Automatisaties

7

Temperatuur

2

Vlaggen

4

Meldingen

1

Actie

Aan

Timers

Vertraagd AAN

☐ Langere timers

-

0

+

seconden

X

Conditie's

Geen conditie

Revision #1

Created Thu, May 5, 2022 8:54 AM by Stijn Van Hoecke

Updated Mon, Mar 27, 2023 8:06 AM by Stijn Van Hoecke